

# 風向風速監視警報器 MA52

## 特 徴

- 警報接点 3 点付きで、それぞれ任意のしきい値を設定可能
- 警報ブザー付き
- 壁掛式・軽量で取扱が容易です

本製品は警報出力機能付きの風向風速表示器です。風向は瞬間値を 16 方位に円配列した LED で表示し、平均風向を角度 (数値) で表示します。風速表示は瞬間風速・平均風速・最大瞬間風速から選択可能です。警報接点出力は 3 点付いており、それぞれに任意のしきい値を設定することが可能です。また、任意の風速値を超えたときに本体から警報ブザー音を出すこともできます。



## 仕 様

風向風速監視警報器 MA52		
表示	風速	瞬間風速 (INST) : 0.25 秒サンプリング 3 秒間の平均値 平均風速 (MEAN) : 平均時間を 3 秒~600 秒で設定可能 最大瞬間風速 (MAX) : 瞬間風速の最大値 (平均風速の設定時間でリセット)
	風向	瞬間風向 : 16 方位矢印 平均風向 : 平均風速で設定した平均時間の平均風向
警報	警報接点	無電圧接点×3 点 (a 接点、b 接点選択可能) 接点容量 : AC125V 2A 以下/DC30V 2A 以下
	閾値設定	0~60m/s で設定可能 (1m/s 単位)
	警報発報時	赤色 LED 点滅 (または点灯)・警報ブザー鳴動
動作温度範囲		-10~50°C (湿度 : 20~80% 結露無きこと)
電源・消費電流		DC12V AC アダプター付き
消費電流		通常 70mA 以下、警報出力時最大 500mA
寸法・重量		110W×250D×40H・約 500g
材質		アルミ製
対応センサー		セパレート型風向風速計 FTJ40 小型風速計 FT41、FT42 (本器内部スイッチで風向表示 OFF が可能)
オプション		回転警報灯

Cat.No.17102401FP