

# 風向風速表示器 06201Y+FTJ500

## 特 徴

- 飛行機型風向風速計の風向・風速値をリアルタイムで表示
- 表示器は小型・軽量なので、机上に据え置き可能

本製品は、風向風速計 FTJ500 と表示器 06201Y のセット品です。風向・風速のデータをリアルタイムに表示します。風速はデジタル表示、風向は LED による円形の方角で表示されます。また、標準でアラーム接点もあるので、風速、風向の警報を出力させることもできます。



## 仕 様

### ■センサー仕様

飛行機型風向風速計 FTJ500	
起動風速	0.8m/s
出力	風向:1 回転ポテンシオメータ 10k Ω 風速:交流周波数 風速定数 0.098m/s/1pps
精度	風向:±3° 風速:±0.3 m/s(10m/s 以下)・±3%(10m/s 以上)
耐風速	108 m/s
プロペラ径・総長・総高	φ 180 mm ・500 mm ・395 mm
重量・材質	約 1.5 kg ・樹脂製
パイプ取付径	φ 60~62 (mm)
出荷時指定	ケーブル長 : 標準 5m 5m 単位で指定可能

### ■表示器仕様

風向風速表示器 06201Y	
風速表示	50.0 m/s (MPH, km/h, knot も設定可能)
風向表示	0~360° を 10° 毎に 36 ポイント表示
出力電圧	0~5VDC (風向・風速 2ch)
警報用接点	風速 1 点 (風速値設定可能) 接点容量:2A (24VAC, 30VDC)
寸法	144W × 144H × 36D(mm)
重量	約 0.5kg (AC アダプタ除く)
電源	DC12V (AC アダプタ付属)

Cat.No.16042802FP