

風向風速表示器 06201Y



特 徴

- 多機種 of 風向風速計に対応可能
- 風向が細かい多色 LED により表示され視認性が良い
- 小型・軽量で、机上でも据え置き可能

本機は、風向風速計のリアルタイム表示器です。風速はデジタル表示、風向は LED による円形の方位で表示されます。現在の風向から最新風向へ移動していく時に多色の LED により表示されますので、見易さにも工夫が施されています。また、RS-485 通信によりに 16 台までリモート表示が可能です。標準でアラーム接点もあるので、風速、風向の警報を出力させることもできます

仕 様

風向風速表示器 06201Y	
対応センサー	03002Y, 03002LY, 05103Y, 05103LY, FTJ500, FTJ500C
風速表示	100m/sec (MPH, km/h, knot 単位も可能)
風向表示	0~360° を 10° 毎に 36 点表示
MAXIMUM 表示	リセット後から現在間の最大風速表示 (切換により最大風速時の風向表示も可能)
出力電圧	0~5VDC 2ch
警報用接点	風速 1 点 (風速値設定) 接点容量 : 2A (24VAC/30VDC)
寸法	145W×144H×36D(mm)
重量	約 0.4kg
電源	12~30VDC、4.5W (AC アダプタ付属)

Cat.No.17122101FP