

小型風速計（アーム型） FT41

特 徴

- 高耐久性、軽量設計
- パルス出力のため各種計測機器に入力可能
- アーム取付タイプ

本センサーは、軽量で耐久性に優れた小型の風速計です。弱風から強風まで広範囲に測定できます。パルス出力のため各種計測機器に入力可能です。また、付属の取付金具でフェンスや手すり、ポールや足場などに簡単に設置することができます。



仕 様

小型風速計（アーム型） FT41	
起動風速	0.4 m/s
測定範囲	0～60 m/s（耐風速 60m/s 以上）
出力	パルス出力 1 m/s = 10pps
精度	±1m/s (≦ 10m/s)、±10% (> 10m/s)
電源・消費電流	DC2.5～8V・10mA 以下
材質	耐候性ポリカーボネイト
寸法	総長：320mm、総高：300mm、風杯：φ140mm
重量	約 500g（ケーブル含まず）
アーム長さ	標準：200mm（オプションで 400mm も指定可能）
設置	付属 SUS バンドで φ30～80mm のポールに設置可能 ※市販のバンドで電柱への設置も可能
出荷時指定	ケーブル長：標準 5m 5m 単位で指定可能 例： <u>FT41</u> - <u>L10</u> 型名 ケーブル長 10m

Cat.No.18051701FP